

M1300 3-PACK (AC1200)

Cudy M1300 3-Pack (AC1200) Mesh sistemi yaradan d st avadanlıq 400+ kvadrat metr  razini  hat  edir. Yaranan Mesh sistemi 100+ m şt riy  qoşulma imkanı v  giriş n qt ləri arasında problemsiz ke id etməy  imkan verir.



Specifications

Model	M1300 3-Pack (AC1200)
Brand	Cudy
WIFI	WiFi5
Genişlik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Qoşulma sayı	100+

KEY FEATURES

M1300

Processor	Dual-Core Processors
Flash	128Mbit (16MB)
DDR	1Gbit (128MB)
Anten	2 × Daxili çox yönlü antenalar
İnterfeys	1× 1000/100/10 Mbps WAN Port 1× 1000/100/10 Mbps LAN Ports
Düymə	Pair düyməsi, Reset düyməsi
Xarici enerji təchizatı	12 V / 1A
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11/n/b/g 2.4 GHz
Tezlik	5 GHz, 2.4 GHz
Siqnal dərəcəsi	867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standartlarına uyğundur
Ötürmə gücü	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)
Simsiz rejimlər	Enable/Disable Wireless Radio, WMM WEP, WPA/WPA2,
Simsiz funksiyalar	WPA-PSK/WPA2-PSK,
WAN növü	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
İdarəetmə	Parental Control Guest Network
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Qonaq Şəbəkəsi	2.4 GHz qonaq şəbəkəsi × 1 5 GHz qonaq şəbəkəsi × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
Paketin məzmunu	3-Pack AC1200 Wi-Fi Mesh Router Güc dapteri RJ45 Ethernet kabel Quraşdırma Bələdçisi
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, və ya Java ilə işləyən digər brauzer Kabel və ya DSL modem

İnternet provayderi ilə abunə
(internetə çıxış üçün)