

# M1300 3-Pack (AC1200)

Cudy M1300 3-Pack (AC1200) Mesh sistemi yaradan dəst avadanlıq 400+ kvadrat metr ərazini əhatə edir. Yaranan Mesh sistemi 100+ müştəriyə qoşulma imkanı və giriş nöqtələri arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir.



Model	M1300 3-Pack (AC1200)
Brend	Cudy
WiFi	WiFi5
Genişlik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Qoşulma sayı	100+

## Specification

<b>M1300</b>	
Processor	Dual-Core Processors
Flash	128Mbit (16MB)
DDR	1Gbit (128MB)
Anten	2 x Daxili çox yönlü antenalar
İnterfeys	1x 1000/100/10 Mbps WAN Port
	1x 1000/100/10 Mbps LAN Ports
Düymə	Pair düyməsi, Reset düyməsi
Xarici enerji təchizatı	12 V / 1A
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11/ac/n/a 5 GHz
	IEEE 802.11/n/b/g 2.4 GHz
Tezlik	5 GHz, 2.4 GHz
Signal dərəcəsi	867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2.4 GHz)
	802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standartlarına uyğundur
Ötürmə gücü	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
	FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)
Simsiz rejimlər	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
	WEP, WPA/WPA2,
Simsiz funksiyalar	WPA-PSK/WPA2-PSK,
WAN növü	Dynamic IP/Static IP/PPPoE

İdarəetmə	Parental Control
	Guest Network
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Qonaq Şəbəkəsi	2.4 GHz qonaq şəbəkəsi × 1
	5 GHz qonaq şəbəkəsi × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
Paketin məzmunu	3-Pack AC1200 Wi-Fi Mesh Router
	Güc dapteri
	RJ45 Ethernet kabel
	Quraşdırma Bələdçisi
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
	Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, və ya Java ilə işləyən digər brauzer
	Kabel və ya DSL modem
	İnternet provayderi ilə abunə (interneta çıxış üçün)