CUDY

M1800 3-Pack (AX1800)

Kod: 00-00003864 · Access Pointlər



Cudy M1800 3-Pack (AX1800) Mesh sistemi yaradan dəst avadanlıq 500+ kvadrat metr ərazini əhatə edir. Yaranan Mesh sistemi 100+ müştəriyə qoşulma imkanı və giriş nöqtələri arasında problemsiz keçid etməyə imkan verir.

Texniki göstəricilər

WiFi6
WIFI

Dual band
Genişlik

Mesh
Mesh

2.4Ghz/5Ghz
Tezlik

100+
Qoşulma sayı

Ətraflı məlumat

M1800	
Prosessor	Dual-Core Processors
Flash	128Mbit (16MB)
DDR	2Gbit (256MB)
Anten	4 × Daxili Çox İstiqamətli Antenalar
İnterfeys	1 × 10/100/1000Mbps WAN Port
	1 × 10/100/1000Mbps LAN Port
Düymə	Pair düyməsi, Reset düyməsi
Xarici enerji təchizatı	12V/1A
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz
	IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
Tezlik	5GHz, 2.4GHz
Siqnal dərəcəsi	1201Mbps (5GHz), 574Mbps (2.4GHz)
	802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi standartlarına uyğundur
Ötürmə gücü	CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5.15GHz~5.25GHz)
	FCC: <30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz)
Simsiz rejimlər	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
Simsiz Təhlükəsizlik	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA3
WAN növü	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Qonaq Şəbəkəsi	2.4 GHz guest network × 1
	5 GHz guest network × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Paketin məzmunu	3-Pack AX1800 Wi-Fi6 Mesh Router

Güc adapteri	
RJ45 Ethernet Cable	
Quraşdırma Bələdçisi	
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
	Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, və ya Java ilə işləyən digər brauzer
	Kabel və ya DSL modem
	İnternet provayderi ilə abunə (internetə çıxış üçün)

Sənəd avtomatik yaradılıb. Qiymət və mövcudluq üçün bizimlə əlaqə saxlayın — +994 10 228 00 16 · sales@eurotech.az