

## M1800 3-PACK (AX1800)

Cudy M1800 3-Pack (AX1800) Mesh sistemi yaradan d st avadanlıq 500+ kvadrat metr  razini  hat  edir. Yaranan Mesh sistemi 100+ m şt riy  qoşulma imkanı v  giriş n qt ləri arasında problemsiz ke id etməy  imkan verir.



### Specifications

Model	M1800 3-Pack (AX1800)
Brand	Cudy
WIFI	WiFi6
Genişlik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Qoşulma sayı	100+

## KEY FEATURES

## M1800

Processor	Dual-Core Processors
Flash	128Mbit (16MB)
DDR	2Gbit (256MB)
Anten	4 × Daxili Çox İstiqamətli Antenalar
İnterfeys	1 × 10/100/1000Mbps WAN Port 1 × 10/100/1000Mbps LAN Port
Düymə	Pair düyməsi, Reset düyməsi
Xarici enerji təchizatı	12V/1A
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
Tezlik	5GHz, 2.4GHz
Siqnal dərəcəsi	1201Mbps (5GHz), 574Mbps (2.4GHz) 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi standartlarına uyğundur
Ötürmə gücü	CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5.15GHz~5.25GHz) FCC: <30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz)
Simsiz rejimlər	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
Simsiz Təhlükəsizlik	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3
WAN növü	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Qonaq Şəbəkəsi	2.4 GHz guest network × 1 5 GHz guest network × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Paketin məzmunu	3-Pack AX1800 Wi-Fi6 Mesh Router Güc adapteri RJ45 Ethernet Cable Quraşdırma Bələdçisi
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux  Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, və ya Java ilə işləyən digər brauzer  Kabel və ya DSL modem İnternet provayderi ilə abunə (interneta çıxış üçün)