

# M1800 3-Pack (AX1800)

Cudy M1800 3-Pack (AX1800) Mesh sistemi yaradan d st avadanlıq 500+ kvadrat metr  razini  hat  edir. Yaranan Mesh sistemi 100+ m  t riy  qo ulma imkanı v  giriş n qt ləri arasında problemsiz ke id etməy  imkan verir.



Model	M1800 3-Pack (AX1800)
Brend	Cudy
WiFi	WiFi6
Geni�lik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4GHz/5GHz
Qo�ulma sayı	100+

## Specification

<b>M1800</b>	
Processor	Dual-Core Processors
Flash	128Mbit (16MB)
DDR	2Gbit (256MB)
Anten	4 x Daxili �ox �stiqamətli Antenalar
interfeys	1 x 10/100/1000Mbps WAN Port
	1 x 10/100/1000Mbps LAN Port
D�ym�	Pair d�ym�si, Reset d�ym�si
Xarici enerji t�chizatı	12V/1A
Simsiz Standartlar	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz
	IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz
Tezlik	5GHz, 2.4GHz
Signal d�rəcəsi	1201Mbps (5GHz), 574Mbps (2.4GHz)
	802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi standartlarına uyğundur
�t�rme g�c�	CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5.15GHz~5.25GHz)
	FCC: <30dBm (2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz)
Simsiz rejimlər	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
Simsiz T�hl�kasizlik	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA3

WAN növü	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Qonaq Şəbəkəsi	2.4 GHz guest network × 1
	5 GHz guest network × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec/Zerotier
Paketin məzmunu	3-Pack AX1800 Wi-Fi6 Mesh Router
	Güc adapteri
	RJ45 Ethernet Cable
	Quraşdırma Bələdçisi
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
	Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, və ya Java ilə işləyən digər brauzer
	Kabel və ya DSL modem
	İnternet provayderi ilə abunə (internete çıxış üçün)