

WR1300 (AC1200)

Cudy WR1300 (AC1200) 4 ədəd 5dBi gücündə antenalar marşrutlaşdırıcının həssaslığını artırır və daha böyük məsafələrdə əlaqələr yaradır. 2.4GHz 300Mbps sürətlə olduqca uzun diapazonlu əhatə dairəsini təmin edir. 5GHz 867Mbps-ə çatır, oyun və yayım üçün mükəmməldir. Rəqiblərindən fərqli olaraq 5 rejim dəstəkləyir: Wi-Fi Router, Wi-Fi Extender, Access Point, WISP Router, Mesh Mode. Cudy məhsulları ilə Mesh dəstəyi.



Model	WR1300 (AC1200)
Brend	Cudy
WiFi	WiFi5
Genişlik	Dual band
Mesh	Mesh
Tezlik	2.4Ghz/5Ghz
Port sürəti	1000 mb/s
Qoşulma sayı	50+

Specification

Model	WR1300
Flash	16MB
DDR	128MB
Antenna	4 x Fixed Omni-Directional Antennas
İnterfeys	1 x 1000/100/10 Mbps WAN Port 4 x 1000/100/10 Mbps LAN Ports
Düymə	WPS , Reset
Elektrik	12V/1A
Ölçülər (WxDxH)	204*137.5*38.3mm
WiFi Standartı	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Tezlik	5 GHz, 2.4 GHz
Siqnal Gücü	867Mbps (5GHz), 300Mbps (2.4GHz) Compatible with 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standards
Ötürmə Gücü	CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz)

FCC: <30dBm	
WiFi Rejimlər	Enable/Disable Wireless Radio, WMM
WiFi Təhlükəsizlik	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
WAN Tipi	Dynamic IP/Static IP/PPPoE
İdarəetmə	Parental Control
	Guest Network
DHCP	Server, DHCP Client List, Address Reservation
Dynamic DNS	Compatible with 15 more DDNS providers
Guest Network	2.4GHz guest network × 1
	5GHz guest network × 1
NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
VPN Client	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
Paket Məzmunu	AC1200 Wi-Fi Router
	Adapter
	RJ45 Ethernet Kabel
	Quraşdırma Bələdçisi
Şərait	İşləmə temperaturu: 0°C~40°C (32°F~104°F) İşləmə rütubəti: 10%~90%RH (kondensasiya olunmayan)
Ölçülər (WxDxH (W×D×H))	205 × 138 × 38 mm 8.06 × 5.41 × 1.51 inch (Antena daxil deyil)
Sistem Tələbləri	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
	Kabel və ya DSL Modem
	İnternet provayderi ilə abunə (İnterneta çıxış üçün)

Yeni firmware yükləmək üçün [bura](#) daxil olun.